



UniVox® 2A+ slingförstärkare

med 2-steps AGC



Storlek: 140x65x22 mm (BxDxH)
Vikt: 0,3 kg

UniVox 2A+ är en avancerad, användarvänlig slingförstärkare för stolslinga eller hörtelefon. Det är en liten (endast 22 mm hög), diskret, förstärkare som är lätt att placera. UniVox 2A+ fungerar också utmärkt i bil/husvagn med strömförsörjning från cigaretttändaruttaget (se tillbehör omstående sida).

Flexibilitet och användarvänlighet tillsammans med hög kvalitet är prioriterade egenskaper hos UniVox 2A+. En egenutvecklad 2-steps AGC undertrycker långa bortfall efter höga innivåer, ett vanligt problem för ordinära 1-kanals AGC.

Egenskaper

- Grön lysdiod för funktionskontroll av slingan/kudden
- Gul lysdiod som visar att förstärkaren är ansluten till vägguttaget
- Kortslutningssäkra utgångar
- 3 separata utgångar;
Stolslinga: DIN-kontakt
Slinga: Snabbkoppling
Hörtelefon: 3,5 mm Stereojack
- 1 st mikrofon/linjeingång (omkopplingsbar)
- 1 st mikrofoningång
- 2-kanals AGC
- Låg distortion (<0.5%)
- Automatisk omkoppling när UniVox 2A+ kopplas till kudde eller hörtelefon
- Bas- och diskantkontroller
- Kan driva en mindre rumsslinga

Tillbehör

V.v. se omstående sida.

Bo EDIN AB

Stockby Hantverksby 3
181 75 LIDINGÖ

Gatuadress:
Förrådsvägen 2 B
181 41 LIDINGÖ

Telefon: 08-767 18 18
Telefax: 08-767 18 20

E-post: info@edin.se
Hemsida: www.edin.se

Tekniska data UniVox 2A+

Strömförsörjning:		12V AC/20 VA från transformator som nätanslutes till 230-240V AC 50Hz, 2-25W (transformator ingår).
Täckyta:		35 m ² rumsslinga enl. IEC 118-4
Slingutgång:	<i>Max ström</i>	3.7App, utgången är kortslutningssäker. För slingkudde (max 2 kuddar) eller rumsslinga.
	<i>Max spänning</i>	5V RMS (öppen utgång)
	<i>Frekvensomfång</i>	100 - 5000 Hz (± 3 dB)
	<i>Distorsion</i>	<1%
	<i>Anslutning</i>	Anslutes via klämlist eller 2-pol-DIN-hona.
Hörtelefonutgång:		Över 4 Ω , monokopplad. Slutsteget kopplar automatiskt om till spänningsmotkoppling för korrekt frekvensåtergivning när impedansen överstiger ca 5 Ω .
	<i>Anslutning</i>	3.5mm-jack.
Ingångar:	1. Mikrofon <i>Anslutning</i>	10mV/5k Ω , med phantommatning för elektretmikrofoner. 3.5mm-jack.
	2. Mikrofon/Linje <i>Anslutning</i>	Omkopplingsbar ingång. I mikrofonläge: 10mV/5k Ω , med phantommatning för elektretmikrofoner. I linjeläge: 30mV-10V/10k Ω . 3.5mm-jack. Passar till TV:s scartutgång.
2-kanals-AGC:	<i>Reglerområde</i>	>70dB
	<i>Insvängningstid</i>	2-500ms
	<i>Utsvängningstid</i>	0.5-20dB/s
Reglage/kontroller:	<i>Baskontroll</i>	0 - +12dB, potentiometer i frontpanelen.
	<i>Diskantkontroll</i>	0 - +9dB, potentiometer i frontpanelen.
	<i>Volymkontroll</i>	Graderad 0-6, potentiometer i frontpanelen.
Indikeringar:	<i>Nätanslutning</i>	Gul lysdiod i frontpanelen.
	<i>Slingström</i>	Grön lysdiod i frontpanelen.
Artikelnummer:	202003	UNIVOX® 2A+ inkl. transformator och kartong

Anm:	2-kanals-AGC	Tiderna är beroende av vilken kanal som är aktiv.
	Om TV:n saknar Scartutgång	Använd vår mikrofon art-nr 242401, som klistras på högtalargallret.



284005



284016



242401

Tillbehör

284005	Enkel scartkontakt med 3.5 mm-kontakt (standard)
284016	Autoscart, kopplar rätt ljudkanal till hjälpmidlet, med 3.5 mm-kontakt (standard)
242001	Mikrofon med kardborrefäste, med 3.5 mm-kontakt (standard)
289002	Adaptersladd till cigarettuttag

Mikrofon med kardborrefäste, med 3.5 mm-kontakt. Klistras mot högtalargallret.